NAM[®]technology



PRÍRUČKA UŽÍVATEĽA

Čo všetko mojePCO umožňuje?

Mobilný telefón s pripojením na internet a mojePCO mi umožňujú neustálu kontrolu nad:

- stavom objektu
- zabezpečovacím zariadením (vypnuté/zapnuté)
- prípadnými závadami zabezpečovacieho zariadenia
- zobrazením miesta vzniku poplachu (tzv. stav slučiek)

2

- vzdialeným ovládaním Alarmu a iných zariadení (napr. kúrenia, osvetlenia apod.)
- podrobným výpisom udalostí za zvolené obdobie

Moje strážené objekty:



Ako sa mám prihlásiť do aplikácie?

Prihlásenie je veľmi jednoduché:

- v mojom mobilnom telefóne si otvorím internetový prehliadač, kde zadám adresu m.mojepco.sk. Po potvrdení adresy sa mi zobrazí prihlasovacia obrazovka
- alebo obdržím sms, kde mám uvedený odkaz na stránky m.mojepco.sk
- na skúšobné otvorenie použijem tu uvedené údaje
- na osobné prihlásenie použijem údaje obdržané od svojej bezpečnostnej agentúry

(pre budúci pohodlný návrat môžem zaškrtnúť tlačidlo ZAPAMÄTAŤ)

4

5

 stlačením tlačidla PRIHLÁSIŤ otvorím hlavnú obrazovku

Moje poznámky:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
SAMSUNG	
* 🛛 🖡 📶 55	% 🛑 14:48
m.mojepco.sk/login.php	C D
тојЭрс	0
PRIHLÁSENIE UŽÍVATEĽA	
ID ČÍSLO PCO:	
1	
UŽÍVATEĽSKÉ ID:	
791	
UŽÍVATEĽSKÉ HESLO:	
1234	
ZAPAMÄTAŤ	
PRIHLÁSIŤ	

Ako vyzerá obrazovka po prihlásení?

Po prihlásení sa mi otvorí hlavná obrazovka, kde sú zobrazené:

- Názov aplikácie (mojePCO) (kliknutím na logo aplikácie sa vždy vrátim na hlavnú obrazovku)
- Názov objektu (1221 RD Slovák Ján) (kliknutím na názov objektu sa mi zobrazia všetky moje strážené objekty, napr. rodinný dom, chata, firma apod.)
- Dátum a čas (14:49:15 24.05.2013) načítanie aktuálnych údajov v aplikácií

 Strážené sekcie zabezpečené oblasti objektu (napr. garáž, hospodárska budova, rodinný dom apod.) a ich stav (zakódované/odkódované)

• POPLACH

stav pokoja objektu (bez poplachu)
 narušenie stráženého objektu

 Technické stavy zariadenia aktuálny stav, ktorý ma informuje o výpadku sietí, vybití batérie, alebo poruche systému

- Vzdialené ovládanie tu môžem zapnúť/vypnúť (napr. kúrenie, alarm, osvetlenie...)
- Posledné udalosti (kliknutím sa mi zobrazia udalosti v nastavenom období)
- Aktualizácia načítanie aktuálnych dát

6

Odhlásiť – ukončenie aplikácie



Ako spoznám zakódovaný/odkódovaný objekt?

V záložke **Strážené sekcie** sa mi zobrazia všetky strážené oblasti objektu, (napr. prízemie, 1. poschodie, garáž, apod.)

- Pokiaľ je oblasť zakódovaná (strážená), ikona svieti červeno.
- Pokiaľ je oblasť odkódovaná (nestrážená), ikona svieti zeleno.

Ako mám riešiť poruchu technického stavu zariadenia?

Poruchy signalizujú červené ikony.

K najčastejším poruchám zariadení patrí výpadok siete, vybitie batérie alebo porucha komunikácie.

Ako vyriešim poruchu zariadenia:

- výpadok siete preverím príčinu výpadku (skontrolujem ističe, možný výpadok elektrického prúdu) popr. kontaktujem servisnú spoločnosť, ktorá vykonala inštaláciu systému
- batérie, porucha komunikácie
 kontaktujem servisnú spoločnosť

Moja servisná spoločnosť:



Narušenie objektu POPLACH

Pokiaľ je objekt narušený, príde na môj mobilný telefón sms správa.

Odkazom v sms správe otvorím vstupnú (prihlasovaciu) obrazovku aplikácie a vyplním prihlasovacie údaje.

Potom sa mi zobrazí hlavná obrazovka, kde svieti červená ikona POPLACH a to znamená, že je objekt narušený (v niektorej časti objektu vznikol poplach).

 kliknutím na červenú ikonu POPLACH, otvorím stránku, kde sa mi zobrazia detailné informácie o miestach vzniku poplachu, napríklad:

Vchod – poplach vznikol o 14:40:21, dňa 24.5.2013

Pracovňa – poplach vznikol o 14:41:05, dňa 24.5.2013

V prípade poplachu sa okamžite obrátim na svoju bezpečnostnú agentúru!

Moja bezpečnostná agentúra:





Vzdialené ovládanie alarmu a iných zariadení

Aplikácia mojePCO umožňuje pomocou vzdialeného ovládania zapnúť/vypnúť Alarm, poprípade iné zariadenie v objekte (kúrenie, osvetlenie, otvorenie brány, apod.)

Túto funkciu nemusia niektoré zabezpečovacie ústredne podporovať.

Akým spôsobom vzdialene zapnem/vypnem zariadenie?

Zapnutie napr. alarmu vykonám kliknutím na ikonu Alarm a potvrdím tlačidlom NASTAVIŤ.

Moje poznámky:

Teraz sa mi ikona Alarmu zobrazí červeno, je teda zapnutý. Vypnutie vykonám rovnakým spôsobom, len sa ikona zobrazí zeleno.



Výpis udalostí zabezpečovacieho zariadenia

Aplikácia dovoľuje zobraziť výpis udalostí (históriu) zabezpečovacieho zariadenia za nastavené obdobie. Pomocou výpisu môžem skontrolovať jednotlivé udalosti a ich čas vzniku.

Ako zadám interval výpisu?

Kliknutím na dátum otvorím tabuľku, v ktorej nastavím obdobie výpisu – NASTAVIŤ



Interval výpisu sa mi objaví v hornej časti aplikácie a obsahuje údaje, ktoré sa stali v nastavenom období (napr. kedy vznikol poplach, kedy bol poplach o slabej batérií...).

Ako ukončím aplikáciu?

na hlavnej obrazovke kliknem na tlačidlo ODHLÁSIŤ.



тојЭрсо

Prihlásenie: m.mojepco.sk

Echnolog NAM[®].

NAM[®]technology

7/2013